

CX³ impulzusrelék



4 124 01



4 124 12



0 491 20



4 124 29



4 124 36



Geometriai méretek e-katalógusban

Csom.	Kat. szám	Halk impulzusrelé				
1	4 124 00	Megfelel az EN 60669-2-2 szabványnak Egypólusú – 16 A – 250 V~ Vezérlő feszültség 230 V~ Érintkező típusa 1 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 01	Késleltetett halk impulzusrelé Megfelel az EN 60669-2-2 szabványnak Beállítható kikapcsolási késleltetéssel: 5 és 60 perc között Kikapcsolás-előjelzővel Kapcsolási ciklusok: lásd e-katalógus Egypólusú – 16 A – 250 V~ Vezérlő feszültség 230 V~ Érintkező típusa 1 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 04	Hagyományos impulzusrelék Megfelel az EN 60669-2-2 szabványnak Készülékeként maximum 2 segédérintkezővel szerelhető fel Egypólusú – 16 A – 250 V~ Vezérlő feszültség 12 V~ Érintkező típusa 1 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 05	24 V~ Érintkező típusa 1 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
10	4 124 08	230 V~ Érintkező típusa 1 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 10	Kétpólusú – 16 A – 250 V~ 24 V~ Érintkező típusa 2 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 11	48 V~ Érintkező típusa 2 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 12	230 V~ Érintkező típusa 2 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 14	Négy-pólusú – 16 A – 250 V~ Hárompólusúként is alkalmazható 24 V~ Érintkező típusa 4 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 2				
1	4 124 16	230 V~ Érintkező típusa 4 Z Érintkező 17,5 mm-es modulszám 2				
10	0 491 20	Szerelvénydobozba süllyeszthető impulzusrelék 10 A – 230 V~ – 50/60 Hz Új építkezéseknél és felújításoknál egyaránt alkalmazható Alkalmas elektronikus előtétes lámpatestek, valamint fénycsövek kapcsolására egyaránt Szerelőlemezre vagy süllyesztődobozba (Ø67 mm) is rögzíthető Rugós bekötőkapcsok alkalmasak tömör és rugalmas vezeték fogadására (max. 2,5 mm²) Kapcsolási teljesítmény: min. 7 W / max. 2 300 W Védettség: IP20 / IK04 Méret: 49×46×26 mm Jelzőfényes nyomógomb maximális árama: 50 mA Hangtalan Hagyományos egypólusú Időzítő egypólusú Lépcsőházi automatafunkcióval ellátva. Beállítható késleltetés: 1–60 perc Kikapcsolás-előjelzővel felszerelve (kikapcsolható)				
10	0 491 21					

Csom.	Kat. szám	Jelző segédérintkező				
1	4 124 29	Az impulzusrelé állapotának jelzésére alkalmas A kalapsínre szerelhető moduláris készülékek bal oldalára szerelhető Készülékeként max. 2 jelzőérintkező szerelhető fel Váltóérintkezős kimenet <i>I_{max}</i> 5 A Feszültség 250 V~ Érintkező N/C + N/O 17,5 mm-es modulszám 0.5				
1	4 124 33	Vezérlőérintkező Kalapsínre szerelhető készülékeként 1 vezérlő érintkező szerelhető fel. A jelző segédérintkezővel kompatibilis [kat. szám: 4 124 29]. Az impulzusrelé bal oldalára rögzítendő Központi vezérlés Lehetővé teszi több moduláris impulzusrelé központi vezérlését egy meghatározott helyről 17,5 mm-es modulszám 0.5				
1	4 124 34	24 és 48 V~ impulzusrelékhez 230 V~ impulzusrelékhez 17,5 mm-es modulszám 0.5				
1	4 124 36	Központi csoportos vezérlés Lehetővé teszi különböző csoportokban lévő moduláris impulzusrelék egyidejű vezérlését, amelyek fel vannak szerelve központi vezérlővel [kat. szám: 4 124 34] 17,5 mm-es modulszám 1				
1	4 124 37	Tartott jellel történő vezérlés Lehetővé teszi 1 moduláris impulzusrelé vezérlését tartott jellel [pl. programkapcsoló, fali kapcsoló... stb.] 17,5 mm-es modulszám 0.5				
1	4 124 39	Kompenzátor Lehetővé teszi jezőfényes nyomógombokkal való vezérlését 230 V~ vezérlőfeszültségű impulzusrelék esetén Az impulzusrelék tekercskapcsaira csatlakoztatandó: – 1 kompenzátor szükséges 3–6 mA között [pl. 6–11 db jelzőfényes nyomógomb egyenként felvesz 0,55 mA-t] – 2 kompenzátor szükséges 6–9 mA között [pl. 12–17 db jelzőfényes nyomógomb egyenként felvesz 0,5 mA-t] 17,5 mm-es modulszám 1				



A készülékek és tartozékaik kiválasztásához használja az **XLPro³ elosztószekrény tervezési segédsoftverünket**



A régi modellekkel való megfeleltetés kiváltási táblázatát keresse a **Lexic vezérlési kiegészítők katalógusunkban**