

Valena™

világításvezérlés: nyomógombos fényerőszabályzók



Valena™

világításvezérlés: mozgásérzékelős kapcsolók



7702 62 + 7701 51



7700 74 + 7744 61



7702 89 + 7701 51



7700 89 + 7744 51

Csom.	Kat. szám	Nyomógombos fényerőszabályzók 230 V~ – 50 Hz
1	Fehér 7 700 62 Elefántcsont 7 741 62	A termék be/ki kapcsoló gombbal és független +/- fényerőszint-beállító gombbal rendelkezik Fényerőszabályzó 40–400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–400 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető
1	Fehér 7 700 74 Elefántcsont 7 741 74	Fényerőszabályzó 40–600 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–600 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel (40–600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA
1	Alumínium 7 702 62	Fényerőszabályzó 40–400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–400 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető
1	Alumínium 7 702 74	Fényerőszabályzó 40–600 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–600 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel (40–600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA

(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V~
1	Fehér 7 742 69 Elefántcsont 7 741 69	Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W 3 vezetékes Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Két mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető 3 órával az „ON” gomb megnyomása után a termék visszatér az automatikus üzemmódba Állítható érzékelési távolság: 3–10 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényérzékenység: 3–1000 lux Állítható időzítés: 1 mp – 16 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (max. 1000 W) – ELV⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel (max. 500 VA) – fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (100 VA) – kompakt fénycső (max. 100 VA) – ventilátorok (max. 100 VA) – mágneskapcsolók (I_{max} ≤ 2 A)
1	Fehér 7 742 29 Elefántcsont 7 741 29	Mozgásérzékelős kapcsoló 3–250 W 2 vezetékes Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Érzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényérzékenység: 3–1000 lux Állítható időzítés: 6 mp – 6 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (3–250 W) Min. terhelés: 60 W